

# DCN-FV 嵌入式表决面板

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 时尚流行设计 (IF 大奖)
- ▶ 外部‘出席’触点
- ▶ LED 表决确认指示灯
- ▶ LED 装置激活指示灯

嵌入式表决面板允许进行出席登记和六种类型的投票表决：代表大会、听众响应、多选、民意调查、评级和赞成/反对。嵌入式表决面板具有一个外部出席触点，可以用于外部出席或防欺骗开关。外部出席触点的典型应用是连接指纹读取器。

嵌入式表决面板可以卡在厚度为 2 毫米的金属板上，也可以与 DCN-FCOUP 耦合接头和 DCN-FEC 端帽配合使用以安装在任何表面上。嵌入式表决面板连接至双代表机接口 (DCN-DDI)。

## 基本功能

### 控件和指示灯

#### 前面

- 五个带黄色确认指示灯的表决按钮用于提示用户登记出席和表决，并确认登记表决选项。按钮和指示灯的工作方式如下：
  - 赞成 (+)、反对 (-) 和弃权 (x) (用于出席登记、代表大会表决和赞成/反对)
  - 数字 1 至 5 (用于多选、民意调查和评级)
  - 评级：--、-、0、+、++ (用于听众响应)
- 一个蓝色 LED 装置活动指示灯表示系统处于正常操作状态。

### 互连组件

- 两个 RJ11 连接器：一个用于连接至 DCN-DDI 双代表接口，一个用于环路连接
- 用于外部出席触点的连接器 (AMP173977-3 插孔)

## 技术规格

### 机械指标

安装	卡在厚度为 2 毫米的金属板上，或与 DCN-FCOUP 耦合接头和 DCN-FEC 端帽配合使用以安装在任何表面上
尺寸 (高 x 宽 x 厚)	40 x 100 x 40.68 毫米 (1.57 x 3.94 x 1.68 英寸)
重量	81 克 (0.18 磅)
颜色	
DCN-FV	银白色 (RAL 9022)
DCN-FV-D	深色 (石墨灰)

### 订购信息

**DCN-FV** 嵌入式表决面板  
嵌入式安装，银色  
订购号 **DCN-FV**

**DCN-FV-D** 深色嵌入式表决面板  
嵌入式安装，深色  
订购号 **DCN-FV-D**