

# DCN-WCH05 充电器，用于为 5 块电池充电

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 最多可对 5 块电池同时充电
- ▶ 从电量耗尽到充满电只需 3 小时
- ▶ 环路电源连接器
- ▶ 自适应 PSU, 100 - 240 VAC

本装置可以同时为最多 5 块 DCN-WLIION 电池充电。每个电池的充电状态均通过各自的充电容量 LED 指示灯显示。本装置适合于桌面安装使用，也可以在墙上安装使用。环路电源连接器允许以串行方式连接最大数量的充电器，以便从同一主电源插座中共享电源：

- 对于电压为 100 - 127 VAC, 50 - 60 Hz 的地区，最多可以串行方式连接 5 个充电器。

对于电压为 220 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 的地区，最多可以串行方式连接 10 个充电器。

## 基本功能

### 控件和指示灯

- 每个电池座都有一个充电容量 LED 指示灯
- 电源 LED 指示灯

### 互连组件

- 电源连接器
  - 环路电源连接器
- 电池组充电连接器

## 技术规格

### 电气指标

电源电压	100 - 240 VAC +/- 10 % 50 - 60 Hz
最大功耗	190 W

## 机械指标

尺寸 (高 x 宽 x 深)	340 x 195 x 82 毫米 (13.4 x 7.6 x 3.2 英寸)
重量 (不带电池)	1.4 千克 (3.08 磅)
颜色	碳黑色 (PH 10736)

## 订购信息

**DCN-WCH05** 充电器，用于为 5 块电池充电  
碳黑色，可为最多 5 块 DCN-WLIION 电池充电。  
订购号 **DCN-WCH05**

用于为 5 块电池充电的 **DCN-WCH05-JP** 充电器 (**JP**)  
日本版  
订购号 **DCN-WCH05-JP**

用于为 5 块电池充电的 **DCN-WCH05-US** 充电器 (**US**)  
美国版  
订购号 **DCN-WCH05-US**